

Funk-Brandmelderzentrale, Typ CW9000 gem. EN54-25, für 250 adressierbare Funkteilnehmer VdS beantragt

EN54-25 konforme Funk-Brandmelderzentrale im kompakten Wandgehäuse mit Touchscreen-Bedienfeld und integrierter Notstromversorgung. Bis zu 250 Funkteilnehmer (Repeater, Funk-Multisensormelder, manuelle Funk-Melder, Funk-I/O-Module und Funk-Signalgeber) können an der Funk-Brandmelderzentrale CW9000 angelernet und betrieben werden. Neben dem Einsatz der Funk-Signalgeber stehen für den Betrieb konventioneller Signalgeber zwei überwachte Steuerausgänge zur Verfügung. Durch den Einbau einer Netzwerkkarte (Option) besteht die Möglichkeit der vollen Integration in ein Zentralennetzwerk des CF3000 – Systems.



Besondere Eigenschaften:

- EN54-25 konform
- bidirektionales Funkprotokoll im 868 MHz-Band
- 250 Feld-Geräte pro Brandmelderzentrale.
- Reichweite durch Funksignalverstärker (Repeater)
- bis zu max. 8 Repeater je Zentrale
- Bedienung über benutzerfreundliches Touchscreen-Display
- 2 überwachte Ausgänge für konventionelle Signalgeber (max. 1,5 A)
- 3 überwachte Ausgänge für Alarm und Störung
- 1 potenzialfreier Sammelalarmausgang
- integrierte Notstromversorgung - normgerechten Betrieb auch bei Netzausfall
- Netzwerkkarte (Option) zur Integration in BMZ-Netzwerk, CF3000 – System
- Parametrierung über Touchscreen oder über PC-Schnittstelle

Technische Daten:

Funkfrequenz:	868 MHz
Kanäle:	15
Funkteilnehmer:	max. 250
Netzspannung:	230 VAC/50 Hz
Netzteil:	24 VDC/2.0 A
Notstromversorgung:	2 x 12 V / 4 Ah
Abmessungen[BxHxT]:	356 x 376 x 94 mm
Gewicht:	ca. 4 kg (ohne Batterien)

Artikelnummer: 07025050

Zubehör:

01329101 Akku 12V/5Ah, Flachkontakt
07028175 Netzwerkkarte, redundant, Typ ZPCBNCDR
07025100 Funk Repeater Typ CWB9500
07025430 Funk-Multimelder Typ CWD910
07025440 Funk-Multimelder mit Kombisignalgeber Typ CWBD920
07025520 Funk 3-fach I/O-Modul Typ CWIF930
07025535 Funk-Springknopfmelder Typ CWC950
07025820 Funk-Kombi-Signalgeber Typ CWSB980
07025150 Funk-Inbetriebnahme-Kit Typ CW500