

## Funk Repeater, Typ CWB9500 für CW9000, Repeater zur Funk-Signalverstärkung



Der Funk-Signalverstärker CWB9500 erweitert die Reichweite der Funk-Komponenten, die mit einer Funk-Brandmeldezentrale CW9000 betrieben werden können.

Der Funk-Signalverstärker CWB9500 unterstützt alle im System vorhandenen Geräte.

Eine Kaskadierung der Signalverstärker ist nicht möglich.

Max. 28 Teilnehmer können pro Signalverstärker betrieben werden. Eine Adresse pro Signalverstärker wird in der BMZ belegt. Max. 8 Funk-Signalverstärker können an einer Funk-BMZ CW9000 betrieben werden.

### Besondere Eigenschaften:

- Signalverstärker für max. 28 Funk-Teilnehmer
- Antennen integriert

### Technische Daten:

Funkfrequenz:	868Mhz
Kanäle	15
Funkteilnehmer:	max. 28
Nennspannung:	230V AC +10%, -15%
Nennstrom:	50 mA
Primärsicherung F1:	F1,6 A
Batterien:	1x 12V / 3,2 Ah
Batteriesicherung:	3 A Polyswitch
Max. Batteriestrom bei Netzausfall:	0,35 A
Kabeleinführung:	1x M20 für Netz
Material Front:	PC/ABS
Material Grundgehäuse:	PC/ABS
Abmessungen [BxHxT]:	331 x 270 x 90 mm
Gewicht ohne Batterien:	2,1 kg
Gewicht mit Batterien:	3,5 kg

**Artikelnummer:** 07025100

### Zubehör:

01328101 Akku 12V/3,4Ah