

Funk 3-fach I/O-Modul, Typ CWIF930 zur Funkbrandmelderzentrale CW9000



Ein-Ausgangsmodul mit drei überwachten Melderlinien und drei potentialfreien Relaisausgängen zur Anschaltung von Meldern und Steuerungen.
Ein integrierter Sabotagekontakt erfasst und meldet Manipulationsversuche.

Besondere Eigenschaften:

- 3 x Überwachte Eingangslinien
- Überwachung auf Drahtbruch und Kurzschluss
- 3 x Ausgänge Potentialfreie Wechsler 30VDC/1A
- Sabotagekontakt
- Antennen integriert

Technische Daten:

Funkfrequenz::	868 MHz
Kanäle::	15
Spannungsversorgung::	3 x AA 1,5 V Lithiumbatterie
Betriebstemperatur::	-10°C bis +55°C
Gehäuse:	PC
Schutzgrad:	IP 65
Abmessungen [BxHxT]::	180 x 255 x 65 mm
Gewicht::	ca. 0,7 kg (ohne Batterien)

Artikelnummer: 07025520

Zubehör:

11805359 1,5 V Lithiumbatterie

Lieferumfang:

3 x AA 1,5 V Lithiumbatterie