



Funk-Kombi-Signalgeber, Typ CWSB980 zur Funkbrandmelderzentrale CW9000



Optisch akustischer Funksignalgeber zum Einsatz mit Funkbrandmelderzentrale CW9000.

Besondere Eigenschaften:

- EN54-25 und EN54-3 konform
- Lautstärke in drei Stufen einstellbar, bis max. 100 dB(A)
- LED-Blitz
- Sabotagekontakt
- Antennen integriert

Technische Daten:

Funkfrequenz::	868 MHz
Kanäle::	15
Blitzfrequenz:	1 Hz
Lautstärke:	100 dB(A) max.
Spannungsversorgung::	3 x AA 1,5 V Lithiumbatterie
Betriebstemperatur::	-10°C bis +55°C
Gehäuse:	ABS/PC
Schutzgrad:	IP42
Abmessungen [BxHxT]::	105 x 105 x 95 mm
Gewicht::	ca. 0,4 kg (ohne Batterien)

Artikelnummer: 07025820

Zubehör:

11805359 1,5 V Lithiumbatterie

Lieferumfang:

3 x AA 1,5 V Lithiumbatterie